

Tilknytning av kunder

Størrelsen på inntaket avgjør hvordan tilknytningen skal utføres. Tilknytningen skjer enten til eksisterende nett, eller ved etablering av nytt nett. Ved etablering av ny nettstasjon, skal plasseringen av nettstasjon i hovedsak følge innspill gitt i uttalelse til reguleringsplan. Rekkefølgen på utbyggingen i et område, kan endre på ønsket plassering av nettstasjonen.

Nettstasjonen ønskes plassert i belastningens tyngdepunkt. Nettstasjonen skal plasseres i henhold til gjeldende forskrifter, og etter Lyse Elnett sine retningslinjer.

Inntak mindre enn 600A

Tilknytningen skjer i nærmeste nettstasjon eller skap, og det legges kun én stikkledning per eiendom/seksjon. Lyse Elnett sørger i utgangspunktet for å legge kabler fram til nærmeste bygningsdel, under forutsetning av at dette kan gjøres i en gang. Ligger det ikke til rette for graving på tomten, må anleggseier ved installatør, selv sørge for å grave grøft og legge kabel fram til tomtengrense. Kabel legges i henhold til gjeldende byggestandard.

Inntak over 600A

Tilknytning skjer i nærliggende nettstasjon, eller i ny nettstasjon. Ny nettstasjon etableres enten som rom i bygg, eller som frittstående nettstasjon. Nettstasjonen skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000 A. Nettstasjonen skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen.

Nettstasjonen bygges etter anvisninger fra Lyse Elnett. Det utbetales en engangssum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget eller på tomten. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen, og beløpet som utbetales er etter faste vedtatte satser.

Anleggsbidrag

Lyse Elnett AS dekker et bunnfradrag på kr 30.000 for utgifter i forbindelse med tilknytningen. De resterende kostnadene for tilknytningen, dekkes av kunden som anleggsbidrag. Lyse Elnett dekker alle kostnader i masket nett. I hovedsak vil dette si alle utgifter i høyspentnettet, i sentrale strøk.

Lyse Elnett dekker bunnfradrag ved tilknytning av nye kunder, og ved effektutvidelser.

Det gis ikke bunnfradrag til installasjoner som ikke er tilknyttet ordinær nettleietariff (måler). Eksempler på slike installasjoner: forsterkerskap, parkeringsautomat, gatelys, midlertidige anlegg, stikkledning nr.2 på eiendommen og lignende.

Selv om nettet delvis er finansiert med anleggsbidrag, er anlegget Lyse Elnett sin eiendom, og Lyse Elnett har rett til å nytte ledig kapasitet i framtiden.